



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Radio

GPB 18V-2 SC



Sound straordinario da portare con sé: radio da cantiere digitale versatile e portatile

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz

Codice di ordinazione 0 601 4A3 100

Dati tecnici

Dati tecnici

Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Gamma di frequenze radio DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Stazioni FM memorizzabili	8
Stazioni DAB+ memorizzabili	8
Tensione/i di ingresso batteria	18 V
Posizioni in memoria	16
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
Tensione/i di uscita rete	18 V
Peso escl. batteria	2,5 kg
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	15 W
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	200 x 372 x 160 mm
Tensione della batteria	18,0 V

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Estrema versatilità per un lavoro piacevole: ricezione da DAB+, Bluetooth®, FM e AUX
- Offre funzionamento intuitivo e configurazione rapida, in abbinamento all'impugnatura e al gancio per il posizionamento verticale e orizzontale
- Suono stereo unico grazie alla possibilità di associare due radio ad uno smartphone

